

L-BOXX 238-batteri SafeBOXX

Materiale nr.: 6000015854 | Fyrstikkode: LB 238 BSB | EAN-kode: 4014599235152



- » Transport og lagring av litiumbatterier i henhold til ADR / RID / IMDG / ATA-DGR opp til maks. 5,5 kg
- » FN-sertifisering for all farlig gods i emballasjegruppe II og III
- » verktøykasse laget av modifisert plast
- » CIRRX brannbestandig liner
- » kompatibel med Sortimo bilinnredningssystemer

Materialer og farger

Materiale:	ABS PA
Farge:	RAL 9017 Trafikk svart RAL 2008 Lys rød oransje

Dimensjoner

Utvendige mål:	357 x 442 x 253 mm
----------------	--------------------

Tekniske data

Vekt:	3,80 kg
Maksimal lastekapasitet:	5,5 kg
Maksimal belastning på lokket:	100 kg
Temperaturbestandighet:	-20 - 65 °C

Overensstemmelse

REACH-samsvar:	EG 1907/2006
----------------	--------------

L-BOXX 238-batteri SafeBOXX

Materiale nr.: 6000015854 | Fyrstikkode: LB 238 BSB | EAN-kode: 4014599235152

Beskrivelse

L-BOXX 238 Battery SafeBOXX tilbyr den perfekte emballaseløsningen for transport av litiumbatterier.

Enten det er biler, sykler, elektriske verktøy eller elektrisk hageutstyr – litiumbatterier brukes oftere og oftere.

Problemet: Litiumbatterier anses som farlig gods og er derfor underlagt strenge transportforskrifter for farlig gods.

SafeBOXX-batteriet tilbyr emballaseløsningen som oppfyller disse kravene.

- » Transport og lagring av litiumbatterier i henhold til ADR / RID / IMDG / ATA-DGR opp til maks. på 5,5 kg.
- » UN-sertifisering for all farlig gods i emballeringsgruppe II og III
- » UN-sertifiseringer: 4H2 / Y17 / S / YY / D / BAM 16024-BSS2
- » Verktøykasse laget av modifisert plast
- » CIRRUX brannbestandig liner
- » L-BOXX klikktilkobling
- » Integrasjon i Sortimo bilinnredningssystemer

Godkjenning i samsvar med ADR:

- » SV 230, P903: Batterier > 100 Wh
- » SV 376, P911: Skadede/defekte batterier
- » SV 377, P909: Batterier til kassering/resirkulering
- » SV 310, P910: Prototyper

Leveringen inkluderer:

- » L-BOXX 238 SAFEBOXX ADR
- » CIRRUX brannbestandig pute med trekk
- » UN3480 merking av farlig gods
- » PE-trykklåsepose
- » Instruksjoner for bruk