

Strømfordeler 2-veis jordfeilbryter 16 A

Materiale nr.: 6000011119 | Fyrstikkode: EL EVIW 2FACH 16A | EAN-kode: 4045294736040



- » Strømfordeler med isolasjonsmonitor
- » for arbeid inne og ute av bilen i henhold til DGUV (German Statanomarident Accident Insurance Association)
- » 2 x Schuko stikkontakter
- » inkluderer RCD og LS-bryter
- » maks. sikringsstyrke 16 A

Materialer og farger

Farge: Grå

Dimensjoner

Utvendige mål: 340 x 147 x 147 mm

Tekniske data

Vekt: 2,95 kg
IP-beskyttelsesklasse: 44
Spennning i volt: 230 AC 50 Hz

Overensstemmelse

EMC-samsvar: -

Strømfordeler 2-veis jordfeilbryter 16 A

Materiale nr.: 6000011119 | Fyrstikkode: EL EVIW 2FACH 16A | EAN-kode: 4045294736040

Beskrivelse

Strømdistributørene med isolasjonsmonitor for arbeid inne og utenfor kjøretøyet er i samsvar med DGUV (Tysk Lovbestemt Ulykkesforsikring Forening) og tilbyr det høyeste sikkerhetsnivået i profesjonell bruk. Med bare ett enkelt bor-hull og en inntaksledning skaper vi en fullverdig arbeidsplass i kjøretøyet ditt, og tilbyr den største fleksibiliteten og maksimal sikkerhet, noe som sparer tid og penger.

Spenningsområde: 230 VAC 50 Hz

Maks. Sikringsklassifisering: 16 A

Strømstyrke: 3.6 kVA

Beskyttelsesklasse: IP 44

Brytere: RCD/LS-BRYTER (25 A / 16 A)

Tilkoblingsledning: 5 m (fleksibel)

Jordledning: 2 m (fleksibel)

1x Schuko socket rød, 1x Schuko socket blå, 1x LS-bryter, 1x Isometer, 1x installasjon kontaktor, 1x RCD.

Kablet klar for tilkobling og er testet i henhold til: EN 61439-3.