

Sine wave inverter SE 400 12/230V

Materiale nr.: 6000013813 | Fyrstikkode: EL WR 400 | EAN-kode: 4045294897666



- » Inngangsspenning 10-15.5 VDC
- » fast tilkoplingsforsyningsspenning
- » 230 VAC 50 Hz
- » ren sinusbølge
- » utgangskapasitet 400 W / 460 VA 1 min.

Materialer og farger

Materiale:	Aluminium
Farge:	Blå

Dimensjoner

Utvendige mål:	187 x 150 x 68 mm
----------------	-------------------

Tekniske data

Vekt:	1,22 kg
IP-beskyttelsesklasse:	20
Spennning i volt:	12 230

Overensstemmelse

EMC-samsvar:	Ja
ECE-testmerke:	E13 R10-05 14279

Sine wave inverter SE 400 12/230V

Materiale nr.: 6000013813 | Fyrstikkode: EL WR 400 | EAN-kode: 4045294897666

Beskrivelse

Vekselretteren er best egnet til drift av mindre elektriske apparater, som bærbare datamaskiner, TV, smarttelefoner, nettbrett eller ladere for batteridrevet verktøy, og har en utgangseffekt på 400 W. Ved en inngangsspenning på 10–15,5 V DC genererer vekselretteren en utgangsspenning på 230 V / 50 Hz i ren sinusform ved 50 Hz.

Inngangen til vekselretteren er beskyttet mot:

- forveksling av pol
- under- og overspenning

På utgangssiden har den beskyttelsesinnretninger mot:

- kortslutning
- overlast
- overtemperatur

Med vekselretteren kan du bruke elektriske apparater i bilen uten nettstrømtilkobling, slik at du kan benytte bilen som et mobilt verksted.