

Vekselretter 1000

Materiale nr.: 801014816 | Fyrstikkode: EL WR 1000 | EAN-kode: 4045294164546



- » Inngangsspenning 10-15.5 VDC
- » utgangsspenning 230 VAC 50 Hz
- » ren sinusbølge
- » utgangskapasitet 1000 W
- » Peak belastning 2000 W (midlertidig)

Materialer og farger

Materiale: Aluminium

Dimensjoner

Utvendige mål: 372,2 x 200 x 83 mm

Tekniske data

Vekt: 4,80 kg
IP-beskyttelsesklasse: 20
Spennning i volt: 12
230

Overensstemmelse

EMC-samsvar: Ja
ECE-testmerke: E13 R10-05 14279

Vekselretter 1000

Materiale nr.: 801014816 | Fyrstikkode: EL WR 1000 | EAN-kode: 4045294164546

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000003495	Fjernbetjening for vekselrettere 700–2000	EL FEB WR SK SP	4045294514600
	6000001000	Tilkoblingskabelsett WR1000 35 mm²	EL AK WR 1000	4045294219550

Beskrivelse

Vekselretteren er best egnet til drift av mindre elektriske apparater, som bærbare datamaskiner, TV, smarttelefoner, nettbrett eller ladere for batteridrevet verktøy samt elektroverktøy med en utgangseffekt på 1000 W. Ved en inngangsspenning på 10–15,5 V DC genererer vekselretteren en utgangsspenning på 230 V / 50Hz i ren sinusform. Inngangen til vekselretteren er beskyttet mot:

- forveksling av pol
- under- og overspenning

På utgangssiden har den beskyttelsesinnretninger mot:

- kortslutning
- overlast
- overtemperatur

Med vekselretteren kan du bruke elektriske apparater i bilen uten nettstrømtilkobling, slik at du kan benytte bilen som et mobilt verksted.

Vekselretteren kan valgfritt styres med en fjernkontroll, slik at den for eksempel kan slås av eller på fra førerhuset. Den er egnet til tilkobling av én forbruker.

Bruk av et ekstra batteri anbefales.