

Vekselretter 1500

Materiale nr.: 6000001007 | Fyrstikkode: EL WR 1500 | EAN-kode: 4045294219802



- » Inngangsspenning 10–15,5 V DC
- » Utgangsspenning er 230 V AC 50 Hz
- » Ren sinusbølge
- » Utgangseffekt er 1500 W
- » Toppeffekt er 3000 W (kortvarig)

Materialer og farger

Materiale: Aluminium

Dimensjoner

Utvendige mål: 421,3 x 248 x 83 mm

Tekniske data

Vekt: 4,14 kg
IP-beskyttelsesklasse: 20
Spennning i volt: 12
230

Overensstemmelse

EMC-samsvar: Ja
ECE-testmerke: E13 R10-05 14279

Vekselretter 1500

Materiale nr.: 6000001007 | Fyrstikkode: EL WR 1500 | EAN-kode: 4045294219802

Tilbehør

	Materiale nr.	Markedsføringsbeskrivelse	Fyrstikkode	EAN-kode
	6000003495	Fjernbetjening for vekselrettere 700–2000	EL FEB WR SK SP	4045294514600
	6000001001	Tilkoblingskabelsett WR1500 50 mm²	EL AK WR 1500	4045294219574

Beskrivelse

Vekselretteren er best egnet til drift av mindre elektriske apparater, som bærbare datamaskiner, TV, smarttelefoner, nettbrett eller ladere for batteridrevet verktøy samt elektroverktøy med en utgangseffekt på 1500 W. Ved en inngangsspenning på 10–15,5 V DC genererer vekselretteren en utgangsspenning på 230 V / 50Hz i ren sinusform. Inngangen til vekselretteren er beskyttet mot:

- forveksling av pol
- under- og overspenning

På utgangssiden har den beskyttelsesinnretninger mot:

- kortslutning
- overlast
- overtemperatur

Med vekselretteren kan du bruke elektriske apparater i bilen uten nettstrømtilkobling, slik at du kan benytte bilen som et mobilt verksted.

Vekselretteren kan valgfritt styres med en fjernkontroll, slik at den for eksempel kan slås av eller på fra førerhuset. Den er egnet til tilkobling av én forbruker.

Bruk av et ekstra batteri anbefales.